

Aparat Polycom KIRK Z-5040

Charakterystyka aparatu Z-5040

- Kolorowy wyświetlacz TFT - 65.000 kolorów, 8 linii tekstu
 - 4-ro kierunkowy klawisz nawigacyjny
 - 2 klawisze do programowania
 - Funkcja CLIP (identyfikacja 40 użytkowników)
 - Możliwość wyświetlanie daty i czasu
 - Różne dzwonki do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych
 - Kontrola głośności
 - Książka kontaktów pozwalająca wprowadzić 250 wpisów i do 4 numerów na kontakt
 - Funkcja AUTO LOGIN - Roaming pomiędzy 10 różnym systemami
 - Tryb milczący – wyciszenie wszystkich dzwonek i alarmów
 - Komunikaty o połączeniach w trybie 'SILENT' – miganie wyświetlacza, alarm wibracyjny, krótki dzwonek
 - Historia 40 wpisów dla połączeń przychodzących/nieodebranych/odebranych
 - Możliwość realizacji połączenia z listy połączeń
 - Szybkie wybieranie
 - Auto-odpowiedź przy różnych ustawieniach (po pierwszym dzwonku/po wyciągnięciu z ładowarki/zestaw głośnomówiący)
 - 10 różnych dzwonek z możliwością ustawienia głośności
 - Blokada klawiszy
 - Możliwość samoczynnego blokowania klawiatury
 - Dostępność menu w 11 językach (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SE)
 - Odbiór połączenia dowolnym przyciskiem
 - Możliwość podłączenia zestawu nagłownego
 - Odmienne ustawienia dzwonek i głośności dla zestawu nagłownego
 - Odbieranie/ zakończenie połączenia za pośrednictwem zestawu nagłownego
 - Przycisk 'R-key' pozwalający na przekierowywanie połączeń
 - Regulowana jasność wyświetlacza w celu oszczędzenia baterii
 - Wiadomości tekstowe - max. 72 znaki
 - Skrzynka wiadomości pozwalająca na przechowanie 20 SMS
-
- Czas pracy w trybie rozmowy/stand by: do 15/100 h
 - Ciężar z baterią: 110g
 - Wymiary (LxWxH): 146x48x19mm
 - Dwa sposoby ładowania akumulatorów
 - Może współpracować z zestawem nagłownym Bluetooth



Częstotliwość pracy: 1881.792-1897.344 MHz
1902.528-1918.080 MHz