

SpectraLink i640

SpectraLink i640 to bardzo trwała słuchawka bezprzewodowa. Co ważne SpectraLink i640 jest niezwykle prosta w obsłudze, wymaga zatem minimum czasu na opanowanie struktury menu. Jakość wykonania tego aparatu pozwala na stosowanie go w przemysłowych warunkach.

Funkcja Push-to-talk Przyciśnij i mów pozwala na eliminację dodatkowego sprzętu typu radiotelefony, walkie talkie.

Charakterystyka SpectraLink i640

- Kompatybilny ze standardem 802.11b (Wi-Fi)
- Doskonała jakość przekazywanego głosu
- Integracja telefonii IP z tradycyjną
- Wsparcie dla protokołu VoIP (standard i modyfikacje)
- Obsługa wiadomości tekstowych (SpectraLink Open Application Interface)
- 4 klawisze programowalne pozwalające realizować 16 funkcji
- Sygnalizacja połączenia wibracyjna i dźwiękowa
- Zintegrowany TFTP klient, adresowanie IP dynamiczne DHCP lub statyczne
- Bateria pozwalająca na 4h rozmów
- Wysokiej jakości plastik
- Tryb Push-to-talk (przyciśnij i mów)
- Single and dual charging options
- Quad battery charging option

Specyfikacja SpectraLink i640

- Częstotliwość: 2.4000 - 2.4835 GHz
 - Typ transmisji: Direct sequence spread spectrum
 - Prędkość transmisji: 11; 5.5; 2; 1 Mb/s, automatyczny wybór prędkości
 - Moc transmisji: max 100 mW, średnio ~ 10 mW
 - QoS w sieci bezprzewodowej: SpectraLink Voice Priority (SVP), Wi-Fi Multi Media (WMM)
 - Kodeki: G.711 (A- and μ -law), G.729 AB
 - Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: Standard WEP 40 bit and 128 bit
 - Szybkie przelogowanie Cisco Fast Secure Roaming (FSR)
 - Chroniony dostęp do Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access) WPA i WPA2 z PSK (Pre-Shared Key)
 - Wyświetlacz: Matryca z tylnym podświetleniem, ikony, wskaźnik linii
-
- Wymiary: 15 x 56 x 25mm
 - Waga: 170 g
 - Trwałość baterii: 4h rozmów i do 80h w trybie czuwania

